

## Охранная панель DS-PWA96-M2H-WE

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Охранная панель DS-PWA96-M2H-WE является беспроводной охранной панелью.

- TCP/IP, Wi-Fi и 3G/4G
- Беспроводной протокол нового поколения: Tri-X / Cam-X
- Передача радиосигнала на дальние дистанции
- Двусторонняя связь с шифрованием AES-128
- Подключение до 96 беспроводных зон / выходов (до 48 внутренних извещателей), 48 беспроводных брелоков, 4 повторителей, 6 звуковых оповещателей, 8 клавиатур и считывателей карт (брелоков)
- Поддержка до 48 пользователей сети, включая 1 установщика, 1 администратора и 46 обычных пользователей
- Голосовые предупреждения
- Настройка через веб-клиент, мобильный клиент и Convergence Cloud
- Настройка Hik-Connect и Hik-ProConnect зависит от уровня доступа пользователя
- Тревожные уведомления в сообщения или через телефонные звонки
- Просмотр видео в режиме реального времени в Hik-Connect
- Отправка видео тревожных событий по электронной почте и в приложение
- LED-индикатор для индикации состояния системы
- Протокол SIA-DC09, поддержка Contact ID и формата данных SIA
- Поддержка Hik-IP Receiver и Hik-IP Receiver Pro для связи с ЧОП / ПЦН



## ▪ Спецификации

| Функции программного обеспечения                             |   |
|--|---|
| Карта  | 48  |
| Область  | 32  |
| Зоны   | До 96 (включая 48 PIR-датчиков со встроенной камерой и 16 встроенных проводных зон и 2 встроенных проводных выхода)   |
| Короткие видео   | 4   |
| Установщик   | 1   |
| Пользователи   | 46  |
| Администратор  | 1   |
| Голосовое предупреждение                                     | Поддерживается  |
| Встроенный динамик   | Поддерживается  |
| Встроенный считыватель карт (брелоков)                       | Отсутствует   |
| Журнал памяти  | 5000  |
| Инструменты программирования                                 | Hik-Connect / Hik-ProConnect / Web Portal / IVMS4200 / Convergence Cloud  |
| Обновление прошивки  | Приложение / веб-интерфейс  |
| Режимы охраны  | Полная охрана / охрана с обходом зон  |
| Таймер автоматической постановки на охрану / снятия с охраны | Поддерживается  |
| Форсировать постановку на охрану открытых зон                | Поддерживается  |
| Диагностика через приложение или веб-интерфейс               | Поддерживается  |
| Протокол ARC   | SIA DC09 (уровень SIA 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK)<br>Hik-IP Receiver и Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard и Ademco 685)<br>Поддерживает верификацию видео и удаленное управление |
| Приложение для работы пользователя                           | Поддерживается  |
| Приложение для работы установщика                            | Поддерживается  |
| Веб-сервер для обслуживания (автономная настройка)           | Поддерживается  |
| Функции аппаратных средств                                   |   |
| Выход питания  | 2 встроенных выхода (12 В, 1 А)   |
| Выход RS232  | Поддерживается  |
| Слот SIM-карты   | Два   |

| <b>Передача радиосигнала</b>                          |  |
|---|--|
| Двусторонняя беспроводная связь                       | Поддержка  |
| Частота радиосвязи                                    | 868 МГц  |
| Беспроводная охранная система                         | Скачкообразная смена частоты, шифрование 128 AES                               |
| 3 / 4G  | Поддерживается   |
| <b>Электрические характеристики и рабочие условия</b> |  |
| Питание   | Встроенный источник питания  |
| Тип батареи   | Батарея 12 В, 7 А·ч (батарея не входит в комплект поставки)                    |
| Срок службы батареи                                   | До 36 часов  |
| <b>Беспроводное соединение</b>                        |  |
| Проводная сеть  | Поддерживается   |
| Wi-Fi   | Поддерживается   |
| <b>Экран</b>  |  |
| LED-индикатор   | Постановка на охрану / снятие с охраны, тампер, сбой, облачный сервис, питание |
| <b>Основное</b>                                       |  |
| Рабочая температура                                   | От -10 до +40 °С   |
| Материал корпуса                                      | Пластик  |
| Размеры   | 261 × 199 × 86.4 мм  |
| Масса   | 1083 г (батарея не входит в комплект поставки)                                 |
| Цвет  | Белый  |
| <b>Управление устройством</b>                         |  |
| Брелок  | 48   |
| Беспроводной звуковой оповещатель                     | 6  |
| Клавиатура  | 8 (включая считыватель меток)  |
| Беспроводной ретранслятор                             | 4  |
| Система PIR   | Поддерживается   |

### ▪ Доступные модели

DS-PWA96-M2H-WE, DS-PWA96-M2H-WE

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).  
Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 40 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**