

Защищенный режим: код объекта

Для работы в этом режиме используются карты, которые никогда не использовались и находятся в так называемом «транспортном состоянии». Именно в таком виде они поступают с завода-изготовителя. Чтобы перевести систему в режим «Код объекта», необходимо выполнить три ключевые настройки:

Создание мастер-карт для данного режима.

Перевод считывателей в соответствующий режим.

Создание карт пользователей для работы в режиме «Код объекта».

1. Создание мастер-карт

- a. Подключите любой считыватель «Эра» через USB к программе «ЭНТ Контроль доступа – RFID».
- b. В программе «ЭНТ Контроль доступа – RFID» выберите защищенный режим, тип используемых карт, а также необходимые настройки интерфейса Wiegand и цветовой схемы.
- c. Нажмите кнопку «Создать мастер-карты» и укажите количество создаваемых карт. Максимальное количество, которое можно запрограммировать, составляет пять.
- d. Поочередно приложите созданные карты к считывателю.

2. Перевод считывателя в защищенный режим

- a. В программе «ЭНТ Контроль доступа – RFID» нажмите кнопку «Считать данные с мастер-карты и записать конфигурацию в USB-считыватель».
- b. Приложите ранее созданную мастер-карту к считывателю.

3. Создание карт пользователей

- a. Перейдите на вкладку «Защищенные карты» в программе «ЭНТ Контроль доступа – RFID» и нажмите кнопку «Создать защищенные карты».
- b. Приложите к считывателю ранее созданную мастер-карту, а затем необходимое количество карт для доступа на объект.
- c. Добавьте уникальный идентификатор в программное обеспечение СКУД.