

## 2. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 3. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>

## 4. Свидетельство о приемке.

Контроллер двери NCS102, исправен и работоспособен, признан годным к эксплуатации.

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

***Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.***

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

## ПАСПОРТ Контроллер двери NCS102



Общие характеристики	
Количество подключаемых замков	1 шт
Тип коммутации замка	Открытый коллектор. NC (по умолчанию) или NO, настраиваемый
Подключение концевика двери	1 шт
Звуковой индикатор открытия	Да
Управление	RS-485, 1WB
Интерфейс для подключения считывателя	Wiegand от 26 до 58 (авто распознавание)
Количество контроллеров на одной шине (установка адреса)	до 4-х
Эксплуатация	
Питание	10-26В DC 50mA
Рабочий диапазон температур	От -10 до +50°C
Класс пыли влаго защиты	IP10
Размеры (шхвхг)	59x42x13 мм
Вес	30 гр
Комплектация	
Контроллер	
Упаковочная тара	

### 1. Назначение.

Контроллер двери NCS102 предназначен для управления электромагнитным или электромеханическим замком одной двери. Контроллер управляется по шине RS-485 или 1WB. К контроллеру можно подключить считыватель по интерфейсу Wiegand, при этом контроллер автоматически распознает длину UID. Количество контроллеров на одной шине может достигать 4 штук, каждому контроллеру можно выставить индивидуальный адрес. Для отслеживания статуса двери к контроллеру NCS102 можно подключить концевик. Присутствует звуковая индикация открытия двери.