



ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ  
ГРОМ-12С, ГРОМ-12СТ, ГРОМ-24С, ГРОМ-24СТ, ГРОМ-220С  
ПАСПОРТ

**1. Назначение**

Оповещатели охранно-пожарные световые Гром-12С, Гром-12СТ, Гром-24С, Гром-24СТ, Гром-220С (далее оповещатель) предназначены для выдачи световых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией. Оповещатель выпускается в корпусе для настенного монтажа.

**2. Технические характеристики (см. Таблицу 1)**

**3. Подключение**

- 1.1 Перед подключением к линии питания светового оповещения убедиться, что она обесточена.
- 1.2 Подсоедините линию питания к выводам оповещателя через коммутационную коробку (в комплект не входит). Оповещатели с питанием от постоянного напряжения подключить с учетом полярности (белый провод это «+», цветной провод «общий»).

**4. Комплект поставки**

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| - Оповещатель охранно-пожарный световой | 1шт |
| - Паспорт                               | 1шт |
| - Упаковка                              | 1шт |

**5. Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

**6. Свидетельство о приемке**

Оповещатель охранно-пожарный световой ГРОМ-\_\_\_\_\_ Зав№ \_\_\_\_\_  
соответствует требованиям технических условий ТУ 26.30.50-011-24433376-2024 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_ Штамп ОТК

**Таблица 1**

| <b>Характеристики</b>                              | <b>Гром-12С</b>  | <b>Гром-12СТ</b> | <b>Гром-24С</b>  | <b>Гром-24СТ</b> | <b>Гром-220С</b>  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Напряжение питания постоянного тока, В             | $12^{+1,8}_{-3}$ |                  | $24^{+3,6}_{-6}$ |                  | -                 |
| Напряжение питания переменного тока, В             | -                | -                | -                | -                | $220^{+33}_{-55}$ |
| Номинальный ток потребления, мА                    | $20^{+2}_{-2}$   | $20^{+2}_{-2}$   | $20^{+2}_{-2}$   | $20^{+2}_{-2}$   | -                 |
| Номинальная мощность от сети переменного тока, В*А | -                | -                | -                | -                | 7,5               |
| Частота вспышки строба, Гц                         | -                | $1,7 \pm 0,3$    | -                | $1,7 \pm 0,3$    | -                 |
| Восприятие светового сигнала при освещенности, лк  | 0...20000        |                  |                  |                  |                   |
| Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254                | IP 55            |                  |                  |                  | IP 50             |
| Габаритные размеры, мм,                            | 100x80x30        |                  |                  |                  |                   |
| Масса, кг, не более                                | 0,03             |                  |                  |                  | 0,04              |
| Диапазон рабочих температур, °С                    | -50 ... +50      |                  |                  |                  |                   |
| Срок службы, лет                                   | 10               |                  |                  |                  |                   |

**7. Производитель**

ООО "ВИСТЛ" тел.: +7 (495) 178-05-52, E-mail: [info@vistl.ru](mailto:info@vistl.ru), <http://www.vistl.ru>